

IDEALNO RJEŠENJE ZA ISPIS U POKRETU



MOBILNI PISAČ

LK-P22

- Trajnost i posebni dizajn
- Najbrži u svojoj klasi (100mm/sek)
- Još pogodniji za korisnike - 5 indikatora
- Podržava najnoviju tehnologiju Bluetooth 4.1
- Velike role (dia 40mm)
- Trajna baterija (1500mA)
- Manji od mobitela
- Lako povezivanje putem Bluetootha pomoću funkcije NFC!



Made for



iPhone



iPad



● SPECIFIKACIJE

STAVKA		
MODEL	LK-P22	
ISPIS	NAČIN	Izravni termalni
	BRZINA	100mm/sek
GUSTOĆA TOČAKA	203 DPI	
VELIČINA TOČKE	8 točaka/mm, veličina 0.125	
EFEKTIVNA ŠIRINA ISPISA	48mm, 384 točke/retku	
ZNAKOVA U RETKU	Font A(12 x 24) 32 stupca	
	Font B(9 x 17) 42 stupca	
	Font C(9 x 24)	
PAPIR	VRSTA	Termo papir
	ŠIRINA	Najviše 58mm
	DEBLJINA	0.06mm
	PROMJER ROLE	Najviše ø 40mm
POUZDANOST	UNUTARNJA JEZGRA ROLE	12.5mm ± 0.5mm
	TRAJANJE GLAVE	50km
SKUP ZNAKOVA	PULS	50,000,000 pulseva ili više(omjer ispisa 12.5%)
	ALFANUMERIČKI ZNAKOVI	95
	PROŠIRENA GRAFIKA	128 x 18page(1 space page)
BARCOD	MEĐUNARODNI ZNAKOVI	14
	1D	EAN-8,EAN8(+2+5), EAN-13, EAN13(+2+5), Codabar, Code11, Code39, Code93, Code128, ITF, LUPC-A(+2+5), UPC-E,UPC-E(+2+5), Planet, UPC-A itd.
	2D	QR, PDF417, MicroPDF417, Maxicode, Datamatrix, Aztec, RSS14, TLC39
FONTOVI	Font A(12x24), Font B(9x17), azijski Font (KOR,JPN, CHN_GB2312,CHN_BIG5), Font 0/1/2/4/5/6/7, ugrađeni TTF, Downloadable TTF, FontA~H, FontGS, ugrađeni TTF(Font 0), Font1 ~ 8	
EMULACIJA	ESC/POS, CPCL, ZPL	
UPRAVLJAČKI PROGRAM	Window Printer Driver(10, 2012, 8.0/8.1, 7, 2008, Vista, 2003, XP, 32 & 64bit), Windows (CE 4.2 & 5.0 & 6.0 & 7.0 / Mobbile 5.0 & 6.0)	
SENZOR	Kraj papira, otvoren poklopac, crna oznaka	
SUČELJE	STANDARDNO	USB
	IZBORNO	Bluetooth Smart ready(LE Ver4.1 + Classic Ver3.0), Wi-Fi (802.11a/b/g)
PUNJAČ BATERIJE	Izmjenično-istosmjerni punjač	
BATERIJA	7.4V 1510mAh litij-ionska, Vrijeme punjenja 2 sata, 55 sati na čekanju	
DIMENZIJE	80mm x 119.4mm x 44mm (ŠxDxV)	
TEŽINA	242.5g (s baterijom)	
TEMPERATURA	U RADU	-10 ~ 50°C
	ZA SKLADIŠTENJE	-20 ~ 60°C
VLAGA	U RADU	35 ~ 80%
	ZA SKLADIŠTENJE	10 ~ 90%

NFC

Nema više kompliciranih postavki za povezivanje putem Bluetootha!

Jednostavno određivanje postavki za povezivanje putem Bluetootha pomoću funkcije NFC!

Funkcija NFC olakšava određivanje postavki pisača



POSTOLJE

4 POSTOLJA U 1 KOMPLETU



Jednim uređajem za napajanje možete napajati do 4 postolja u kompletu!

• Sve specifikacije i dizajn podložni su izmjenama bez najave.



CENTRALNI SERVIS:

Puntijar d.o.o.
www.puntijar.hr
micropos@puntijar.hr

PRODAJNI PREDSTAVNIK:

